

仕様書

TAKEX

品名	受信機（4周波切替／双方向無線対応型）
品番	RXTF-370
電源電圧	AC100V（50/60Hz）または DC10～30V（極性あり）
消費電力／電流	6W/250mA
使用周波数帯、出力	426MHz帯 4波（小電力セキュリティシステムの無線設備）、10mW
送信／受信可能距離	約100m（見通し距離）
電源出力	DC12V・150mA
警報出力	<p><総合警報出力></p> <p>接点：無電圧リレー接点（a接点／b接点切替式）AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷</p> <p>動作：警報受信時 ワンショット（約4秒間）および保持動作</p> <p>全警備、部分警備（1CH、2CHのみ）、チャイム時動作</p> <p><出力①></p> <p>接点：無電圧リレー接点（a接点）AC100V・500W（白熱灯負荷）</p> <p>動作：警報受信時 ワンショット（警報出力タイマー設定時間）</p> <p>全警備、部分警備（1CH、2CHのみ）時動作</p> <p><出力②></p> <p>接点：無電圧リレー接点（a接点） AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷</p> <p>動作：警報受信時 ワンショット（警報出力タイマー設定時間）</p> <p>全警備時のみ</p>
異常出力	<p><タンパー異常 電池切れ 定期送信異常></p> <p>接点：無電圧半導体接点（a接点／b接点一括切替式）</p> <p>AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷</p> <p>動作：受信後保持動作</p>
報知音	<p><全警備中></p> <p>1CH～4CH警報受信時：“ウーウー”</p> <p>鳴動時間：ワンショット（警報出力タイマー設定時間）および保持動作</p> <p>音量：0～約75dB／前方1mボリュームで可変</p> <p><部分警備中></p> <p>1CH、2CH警報受信時：“ウーウー”</p> <p>※3CH、4CH警報受信時は動作なし</p> <p>鳴動時間：ワンショット（約6秒間）および保持動作</p> <p>音量：0～約75dB／前方1m ボリュームで可変</p> <p><チャイム中></p> <p>1CH警報受信時：“ピンポン” 2CH警報受信時：“ピピッピッ”</p> <p>3CH警報受信時：“プルプル”</p> <p>4CH警報受信時：エリーゼのために（メロディ）</p> <p>鳴動時間：ワンショット（約6秒間）および保持動作</p> <p>音量：0～約75dB／前方1m ボリュームで可変</p>
配線接続	端子式（AC電源入力プラグ式・端子式併用）
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
設置場所	屋内（壁面取付け）
質量	約500g
外観	樹脂（ホワイト）

品名 受信機
（4周波切替/双方無線対応型）

品番
RXTF-370



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.