

仕様書

TAKEX

品名	ワイヤレス表示灯
品番	HCR-810HY
電源入力電圧	DC10～30V（極性なし）
消費電流	300mA以下
電源出力	DC12V・200mA以下（オプション品専用ACアダプター接続時）
使用周波数帯	426MHz帯 4波（小電力セキュリティシステムの無線設備）
空中線	λ/4 ホイップアンテナ
受信可能距離	約100m（見通し距離）
報知表示灯	電源投入時：グラデーション点灯（約2秒） 待機時：点灯 または 消灯（明るさ2段階選択可） （緑色、赤色、黄色、橙色、青色、水色、白色、紫色、消灯選択） 報知時：点灯、点滅 または 消灯 （緑色、赤色、黄色、橙色、青色、水色、白色、紫色、消灯選択） リセット時：点灯または 消灯（明るさ2段階選択可） （緑色、赤色、黄色、橙色、青色、水色、白色、紫色、消灯選択） 受信レベル点検機能時：点滅 （青色、緑色、黄色、赤色4色表示） 電波環境点検機能時：リアルタイム表示 （青色、緑色、黄色、赤色4色表示） 電池切れ報知時：点滅（報知CH設定色）
操作音	登録モード選択時：「ビッ」 受信レベル点検モード選択時：「ピピッ」 電波環境点検モード選択時：「ピピピッ」 モード解除時：「ピー」 登録完了時：「ピー」 登録エラー時：「ブー」 電池切れ報知時：「ピッ」
報知音	報知時 鳴動音 1：ポーン 2：ピンポン 3：ピンポンバンボン 4：ポロロン 5：ブルブル 6：防犯警報音No.1 7：防犯警報音No.2 8：ヒュンヒュン 9：エリーゼのために 10：アニーローリー 11：消音 音量：最大約70dB（前方1mにて）（8段階選択可）
報知時間	4通り（3秒、10秒、30秒、連続） または 復旧信号連動
リセットボタン	報知動作・報知出力の停止
外部出力	接点方式：無電圧接点 a 接点/b 接点切替式 接点動作：機能設定スイッチにより2モードを選択可能 ・報知時間に連動して出力 ・ワンショット（約1秒） 接点定格：AC/DC30V・0.25A（抵抗負荷） （接点保護抵抗内蔵3.3Ω）
リセット入力	接点方式：a 接点 入力動作：報知動作・報知出力の停止
送信機登録可能台数	40台
配線接続	端子式
付帯機能	受信レベル点検機能、電波環境点検機能、電池切れ報知機能
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃
設置場所	屋内：壁面・卓上など （別売アタッチメントで天井面、コーナー部取付可）
質量	約220g
外観	樹脂（ホワイト、乳白色）

品名 **ワイヤレス表示灯**

品番 **HCR-810HY**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.