

仕様書

TAKEX

品名	電気錠制御盤（１回線停電補償型）
品番	DM-700
電源入力	AC100V（50／60Hz）・70VA
外部電源出力	DC12V・500mA
動作モード	自動施錠モード
遠隔操作入力	一時～COM：無電圧a接点入力（ワンショット） 連続L～COM：無電圧a接点入力（ラッチ） 連続M～COM：無電圧a接点入力（ワンショット） インターホン入力：JEM-A
状態出力	解錠：無電圧接点出力（a接点／b接点切替式）出荷時a接点 開扉：無電圧接点出力（a接点／b接点切替式）出荷時a接点 一時解錠：無電圧接点出力（a接点／b接点切替式）出荷時a接点 DC30V・0.5A以下（抵抗負荷）
警報出力	無電圧接点出力（a接点／b接点切替式） 出荷時b接点 DC30V・0.5A以下（抵抗負荷）
操作ボタン	一時解錠：扉を１回開閉するか、設定時間まで解錠 連続解錠：１度押せば連続解錠、再度押せば施錠 警報停止：警報動作時のブザー停止ボタン
表示灯	こじ開け・錠異常表示灯（赤）：こじ開け時点灯、錠異常時点滅 電源表示灯（緑）：通電時点灯 通信異常表示灯（赤）：短絡異常時点灯、断線異常時点滅 扉開放異常表示灯（赤）：開扉警報時点滅 解錠表示灯（緑）：解錠時点灯 開扉表示灯（赤）：開扉時点灯 連続解錠表示灯（赤）：連続解錠時点灯
内蔵電子ブザー	ボタン操作時：“ピッ”鳴動 異常表示灯点灯時：“ピー”鳴動 異常表示灯点滅時：“ピー、ピー、ピー、ピー・・・”鳴動 （VRにより音量可変）
タイマー設定	一時解錠タイマー：ロータリースイッチにて設定（１０通り） 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80秒 開扉警報タイマー：ロータリースイッチにて設定（１０通り） 10, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 180, 300秒、警報なし
メンテナンスLED	電気錠：ソレノイド出力、解錠入力・施錠入力・閉扉入力の状態確認用LED（赤） 遠隔操作入力：一時・連続M・連続Lの入力確認用LED（緑）
停電補償	約30分
本体盤配線接続	端子式
２線式電気錠アダプター配線接続	9pinコネクター式およびリード線式
本体盤～２線式アダプター間配線	CPEVΦ0.9-1PまたはAEΦ0.9-2C
本体盤～電気錠間配線距離	Φ0.9配線材料使用時最大150m （本体盤～２線式アダプター経由、電気錠までの距離）
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃（結露なきこと）
設置場所	屋内（壁面取付）
質量	約1200g
外観	本体：樹脂（ホワイト） ２線式電気錠アダプター：収縮チューブ巻（グレー）

品名

電気錠制御盤

品番

DM-700



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.