

仕様書

TAKEX

品名	チャンネル表示盤
品番	CHN-1
入力電源（選択）	AC100V 消費電力7W または DC10～15V 消費電流210mA
外部供給電源	入力電源AC100V時：DC12V150mA 入力電源DC 12V時：本体消費電流が150mAで、 それ以上供給した場合、余り電流が外部供給できます
入力	無電圧a接点／b接点切替式
リモート入力	リモート入力端子をメイクすることで、表示LEDが消灯して動作しません セット／リセットの動作もできません
出力	無電圧c接点 赤LED点滅連動 DC30V1A負荷 (3秒ディレイモードはオフディレイ約3秒)
セット／リセットスイッチ	セットON／OFF切替
入切スイッチ (セット／ リセットスイッチ兼用)	2秒以上押すとセットランプ（緑色）が消灯、点灯の繰り返し動作します 電源OFFにしても状態を保持しています ディップスイッチでセットスイッチの許可、禁止の設定可能 チャイムON/OFFのみ連動しません 信号受信後、瞬時押すと「LED表示」「チャイム音」「接点出力」がリセットできます
報知モード	保持モードと3秒ディレイモード切替 保持モードは入力時よりセット／リセットスイッチを押すまで連続点滅します
表示LED (セット／報知ランプ)	入力OFF時消灯 セット時緑色点灯 報知時赤色点滅
LED表示設定	3秒ディレイモード時：LED保持、非保持選択
音量	ボリューム0dB～70dB（1m先）
チャイム／メロディー	鳴動時間 3秒ディレイモードはオフディレイ約3秒 メロディー選択 1. ピーンポーン 2. ピピピピッ 3. ブルブル 4. ポロロン 5. ピンポンパンポン 6. ピーポー 7. いつでも夢を 8. カモメの水兵さん
通信機能	合計4台まで接続できます（内部スイッチでNo. 1～No. 4の設定をします） どのCHN-1でも接点入力及び各チャンネルのON／OFF、リセットでき通信動作します また代表出力及び個別出力はどのCHN-1でも出力します
通信配線	1台目— 2台目— 3台目— 4台目 間それぞれ 通信線 2芯 φ0.65mm以上100m以内（電源含まず）
使用可能周囲温度	-10℃～+55℃
外観	ケース：樹脂（ホワイト）
重量	約660g

品名 チャンネル表示盤**品番** CHN-1**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**