

仕様書

TAKEX

品名	生活安心報知ユニット
品番	SAU-R
消費電流／電力	DC12V／AC100V端子式（同時入力はできない）
消費電力／電流	300mA max（110mA待機時） ／ 8W
外部供給電流	AC100V供給時 DC12V 200mA
電源スイッチ／表示 セット／	ON／OFF ON時、セットになり、かつ赤LED連続点灯（内部） 2秒押しセット ⇄ リセット 切替（ただしリモート端子「開」時）
リセットスイッチ	発報及び緊急呼び出し時のリセット兼用
セット／リセット表示	セット時 緑LED点灯 ⇄ リセット時 緑LED消灯
表示	1. セット／リセット表示 緑—検知タイマー動作中点灯、セット時点灯 2. 報知遅延表示 黄—事前報知タイマー中、遅延中1秒おきに点灯 3. 検知表示 赤—報知時0.5秒間隔点滅、リセットするまで連続点滅
センサー	人の動きセンサー本体パネル面 検知有効距離：最大5m（2.5m地点で正方形エリアMAX7.42×5.66m）
検知タイマースイッチ （内部）	短モード：10秒、1、2、3、5、7、10、20、30、60分 長モード：5、6、7、8、9、10、11、12、24、48時間
リモート端子	端子「開」にて動作します。（セット／リセット表示LED連動） 在室確認キーや外部入力スイッチで無電圧ワンショットまたは連続で「閉」入力 があるとタイマーリセットします（セット／リセット表示LED消灯） 端子「閉」でタイマーカウントリセットする
事前報知機能	検知タイマー終了後 事前報知タイマーが働き、 ピッピッピッ音が連続鳴動します（音量は警報設定と共通） このタイマーが終了後、報知します
事前報知タイマー	3、10、60、180秒 内部スイッチで設定
緊急スイッチ	約2秒押すことで、報知状態になる
報知出力	2C接点（30V 1A） 事前報知終了後3秒間出力
音量切替（内部）	スイッチ（大・中・小・無音）切替 緑LEDにて表示（内部） 音色 チャイム音（ピンポン・プルプル）切替
使用可能周囲温度	-10～+55℃
外観	ケース：樹脂（オフホワイト）
重量	重量770g

品名 生活安心報知ユニット

品番 SAU-R



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.