

チャンネル表示盤

CHN-1(1CH用)



仕様

品番	CHN-1
入力電源(選択)	AC100V 消費電力7W DC10~15V 消費電流210mA
外部供給電源	入力電源AC100V時: DC12V150mA 入力電源DC12V時: 本体消費電流が150mAで、それ以上供給した場合、余り電流が外部供給できます
入力	無電圧a接点/b接点切替式
リモート入力	リモート入力端子をメイクすることで、表示LEDが消灯して動作しません セット/リセットの動作もできません
出力	無電圧c接点 赤LED点滅連動 DC30V1A負荷 (3秒ディレイモードはオフディレイ約3秒)
セット/リセットスイッチ	セットON/OFF切替
入切スイッチ (リセット/リセットスイッチ兼用)	2秒以上押すとセッランプ(緑色)が消灯、点灯の繰り返し動作します 電源OFFにしても状態を保持しています ディップスイッチでセットスイッチの許可、禁止の設定可能 チャイムON/OFFのみ連動しません 信号受信後、瞬時押しとLED表示「チャイム音」接点出力がリセットできます
報知モード	保持モードと3秒ディレイモード切替 保持モードは入力時よりリセット/リセットスイッチを押すまで連続点滅します
表示LED (セット/報知ランプ)	・入力OFF時 消灯 ・セット時 緑色点灯 ・報知時 赤色点滅
LED表示設定	3秒ディレイモード時: LED保持、非保持選択
音量	・ボリューム 0dB~70dB(1m先)
チャイム/メロディー	・鳴動時間 3秒ディレイモードはオフディレイ約3秒 ・メロディー選択 1.ピンボン 2.ビビビビ 3.ブルブル 4.ポロロン 5.ピンボンバンボン 6.ビーボー 7.いつでも夢を 8.かもめの水兵さん
通信機能	合計4台まで接続できます(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします) どのCHN-1でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF、リセットで通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-1でも出力します
通信配線	1台目—2台目—3台目—4台目 間それぞれ 通信線 2芯 φ0.65mm以上100m以内(電源含まず)
使用可能周囲温度	-10℃~+55℃
外形	ケース: 樹脂(ホワイト)
重量	約660g

各種入力をチャイム音とLEDにてお知らせします。
4台まで通信が可能な表示盤です。

信号入力をチャイムとLEDで表示

接続された機器からの信号が入力されると、チャイム音の鳴動とLEDにより表示します。

●入力はa接点/b接点に切替設定できます。

出力・表示モード 切替機能

本体のリセットスイッチを押すまで連続出力する『保持モード』と、3秒間出力し自動復旧する『3秒モード』が切替られますのでシステムに応じた設定が可能です。

さまざまな音から選択できるチャイム音とメロディ音

チャイム音は、6種類のチャイム音と2種類のメロディから選択できます。

●ピンボン/ビビビビ/ブルブル/ポロロン/ピンボンバンボン/ビーボー

●いつでも夢を/かもめの水兵さん

通信機能(合計4台まで接続可能)

表示盤は最大4カ所まで増設できますので、大規模なシステムにも対応可能です。

●操作・信号入力は、No.1~No.4のいずれの表示盤でも行えます。

●入力はどのCHN-1でも受付、セトリセットできます。

●各表示盤間の配線は2芯線で、それぞれ100mまで配線可能です。

LED表示 保持・非保持

報知時のLEDは設定により様々な表示が出来ます。

●入力時は赤色点滅し、3秒モード時は、LED保持/非保持の選択が出来ます。

設置方法

オプションの専用卓上台「HC-TA」で卓上据置も可能です。

※ただし文字は横向きになります。

※オプション〈別売品〉卓上台「HC-TA」 4,000円

外形寸法図 (単位: mm)

