

仕様書

TAKEX

品名		テンキースイッチ		
品番		SAT-20		
電源電圧		DC11～25V		
消費電流		120mA 以下(DC12V 供給時), 210mA 以下(DC24V 供給時)		
使用温度範囲		-10℃～+50℃(結露・氷結なきこと)		
設置場所		屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所)		
重量		410g		
外観		樹脂成型品		
暗証設定		4桁 2種 ①セット/リセット出力用(出荷時"1111")、②予備出力用(出荷時"2222")		
固有番号設定		3桁 出荷時"000"(暗証変更時に入力必要)		
運用モード		ラッチモード	ワンショットモード	キースイッチモード
セット・リセット 出力 1c	接点動作	暗証入力毎、 セット/リセット切替	暗証入力時、 ワンショット出力	暗証入力毎、竹中式 3路リレー切替
AC/DC30V 0.5A 以下	ループチェック機能	有り(ループ灯にて表示)		有り(セット灯で表示)
	ループ NG 時 強制出力	有り 即時出力		
予備出力		無電圧リレー接点 1c AC/DC30V 0.5A(予備出力用暗証によりワンショット出力)		
警報/タンパー出力 警報 無電圧接点出力 1b		セット時のみ出力 ループNG+オフデレイ 1秒	常時出力式 ループNG+オフデレイ 1秒	
AC/DC30V 0.3A 以下 タンパー		カバーと取付板を分離したとき出力(セット・リセットに無関係)		
セット・リセット入力 (ループ入力に無関係)		無電圧接点入力1a (メーク時セット)		
ループ入力		無電圧接点入力(1a／1b切替式)		
予備灯入力		無電圧接点入力1a		
表示灯		①セット灯:赤緑 2 色発光 LED(4DIP SW により点灯・消灯設定) ②ループ灯:赤緑 2 色発光 LED(4DIP SW により点灯・消灯設定) ③出力表示灯(緑):予備出力動作時点灯(点灯、消灯切替式) ④電源灯(橙) ⑤予備灯(緑):予備灯入力閉時点灯		
アラームメモリー機能(ループ灯点滅) (警報出力は非保持)		セット中、ループ入力NG→復旧でNG表示、正常表示の交互点灯		
ブザー音		①操作確認音:キーを押す毎に"ピッ"鳴動 ②セット/リセット時および暗証登録・変更終了時:"ピー" ③ループ NG によるセット出力キャンセル時:"ピー ピー ピー" ④誤操作および未登録暗証入力時:"ピー ピー" ⑤照合4回 NG で連続"ピー"音鳴動。MAX30秒("＃"キーで復旧)		

品名

テンキースイッチ

品番

SAT-20



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.