

仕 様 書

技術資料S-03 - 154

品 名	アクセスコール受信盤
品 番	AC - 30R
電 源 電 圧	AC100V 50 / 60Hz 又はDC10 ~ 15V
消費電力 / 消費電流	14W / 500mA
増 設 機 能	合計3ヶ所(2台まで増設可能) AC - 1RはいずれのAC - 30Rにも接続可能
配線材質 / 配線距離	AC-30RとAC-1Rの間:1.5D - 2V(Max100m)
	AC-30RとAC-30Rの間:2芯線(Max100m)
	AC-30RとAC-30Cの間:6芯線(Max5m)
総 合 出 力	無電圧リレー接点 1c
	接点容量:30V(AC/DC) 1A以下(抵抗負荷)
電 源 出 力	DC12V:100mA(AC100V供給時)但しAC-30C接続時は使用不可
タ ン パ - 出 力	無電圧リレー接点 1c
	接点容量:30V(AC/DC) 0.1A以下(抵抗負荷)
	接点動作:本体カバーを開けると「開」動作
チャ ン ネ ル 表 示	予備警報表示灯:7セグメント2連「小」
	警報表示:7セグメント2連「大」
チ ャ イ ム 音	音色:4種類より選択「ピンポン」「ブルブル」「ホロロ」「ブー」
	音量:4段階「大」「中」「小」「無音」
警 報 動 作 モ ー ド	10秒モード:警報動作が10秒後に自動復旧
	保持モード:警報動作がリセットスイッチを押すまで連続動作
使用可能周囲温度	- 10 ~ + 50
設 置 場 所	屋内(壁掛式)
質 量	1100g
外 観	本体:ABS樹脂(ホワイト) パネル面:アクリル(グレー)
外 形 寸 法	W230 × H155 × D65mm

竹中エンジニアリング(株)