

# 仕様書

**TAKEX**

品名	受信機（4周波切替対応型）
品番	RXF-200A
電源電圧	AC100V（50/60Hz）
消費電力／電流	1.3W
使用周波数帯	426MHz帯 4波（小電力セキュリティシステムの無線設備）
空中線	$\lambda/4$ ホイップアンテナ
受信可能距離	約100m（見通し距離）
接点出力	<p>●警報出力</p> <p>接点方式：無電圧リレー接点（c接点）</p> <p>定格：AC／DC30V・0.5A 抵抗負荷</p> <p>動作：警報受信時 ワンショット（約4秒間）</p>
表示灯	<p>●電源／受信表示灯（赤緑2色LED）</p> <p>通電時：緑色点灯</p> <p>警報受信時：赤色点灯（警報出力に同期）</p> <p>受信感度不良時：赤色点滅（約4秒間）</p> <p>登録モード時：緑色／赤色交互点灯</p> <p>●異常表示灯（赤緑2色LED）</p> <p>電池切れ時：緑色点灯（異常出力に同期）</p> <p>環境異常時：赤色点灯</p>
外部操作スイッチ	電源ボタン
内部操作スイッチ	<p>●登録CH切替ボタン</p> <p>●消去ボタン</p> <p>●音量ボリューム（回転式）</p> <p>●受信周波数設定スイッチ（2P）</p>
報知音	<p>1CH警報受信時：“ピンポーン”</p> <p>2CH警報受信時：“ピピッピピッ”</p> <p>3CH警報受信時：“プルプル”</p> <p>4CH警報受信時：エリーゼのために（メロディ）</p> <p>鳴動時間：ワンショット（約6秒間）</p> <p>音量：0～75dB／前方1m ボリュームで可変</p>
送信機登録可能台数	40台
配線接続	端子式（AC電源入力はプラグ式・端子式併用）
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
設置場所	屋内（壁面取付け）
質量	約440g
外観	樹脂（ホワイト）

品名 受信機（4周波切替対応型）

品番 R X F - 2 0 0 A



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**