

セキュリティ自動通報装置仕様書	
品番	SC-85P2
電源電圧	AC100V/200V -15%~+10% 50/60Hz DC12~24V(10.5~26.4V)
消費電力	5VA以下
異常入力	無電圧接点/トランジスタ入力：8点 判定時間：0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100秒 接点入力：a接点/b接点
使用回線	種類：一般電話回線、構内回線（アナログ2線式）
	使用回線数：1回線
	回線種別：ダイヤルパルス方式（DP10）/プッシュボタン方式
回線の接続	モジュラー/端子台（L1, L2）
併設電話	1台（FAXは接続不可）
通報先	最大5ヶ所
通報先種別	電話機・携帯電話
	専用モデム
	パソコン（FSK信号300bps）
異常通報	接点入力1~8、時計用バッテリー電圧低下、停電
復旧通報	接点入力1~8、停電
定期通報	時刻：00:00~23:59 周期：1/7/14/28日 曜日：日曜日~土曜日
監視開始通報	セキュリティモード時で接点入力8をオープン
監視解除通報	セキュリティモード時で接点入力8をクローズ
監視時間帯	通常モード時で有効 監視開始時刻 00:00~23:59 監視終了時刻 00:00~23:59
	停電補償機能あり
時計	年：00~99
	月日：1/1~12/31
	時刻：00:00~23:59
停電用内部電池	停電時動作補償時間（at23） 全入力a接点使用時、30分監視、2回通報処理（停電通報を含む） 全入力b接点使用時、15分監視、2回通報処理（停電通報を含む） 充電時間（at23）：60時間 停電用外部電池接続可 （外部電池への充電、及び外部電池から内部電池への充電は不可）
アップロード/ダウンロード	専用ソフト（K5-C2）使用時可能
メモリ	設定内容および異常通報内容は無通電時も保持
警報出力	異常入力により代表出力（1a）（AC250V/DC30V 2A） 出力時間 ワンショット（5秒）/入力LEDと同期
使用可能周囲温度	-10~+55
質量	約0.9kg
外觀	ABS樹脂（ホワイト）

コマンド機能	
暗証番号	4桁の暗証番号によるコマンドモードの制限が可能
現状確認	現在の接点入力状態を音声で確認
伝言メモ録音 /再生	電話機を使用して音声の録音/再生 録音時間：10秒×7
同時通報終了	同時通報を終了
回線切断	電話回線を終了
暗唱番号変更	暗証番号を変更
監視開始/解除	監視を開始/解除 セキュリティモードでのみ有効
ハンズフリー ON/OFF	ハンズフリー通話をON/OFF 集音マイク、外部スピーカを接続することによりハンズフリー通話が可能 推奨品 集音マイク : SM - 1 , SM - 2 アンプ内蔵スピーカ : SP 600A
遠隔出力	遠隔出力(1a)のON/OFF制御(AC250V/DC30V 2A)
任意音声録音 /再生	通報メッセージの音声を任意に録音/再生 (現場名20秒、接点名10秒×8接点、状態名10秒×)