

仕 様 書

TAKEX

| | | | |
|------------------------|--|-------|--|
| 品 名 | 人感スピーカー | | |
| 品 番 | PV-780 | | |
| 検 知 方 式 | パッシブインフラレッド方式 | | |
| 感 度 調 整 機 構 | 調整ボリューム内蔵 | | |
| エ リ ア 調 整 範 囲 | 垂直角-10° ~+20° | | |
| 動 作 表 示 灯 | 待機時:消灯、検知時:点灯 | | |
| 電 源 電 圧 | DC10V~DC20V(無極性) | | |
| 消 費 電 流 | 待機時:25mA 以下 検知時:170mAMAX | | |
| 外 部 出 力 信 号 | | | |
| 外 部 制 御 用 号 入 力 信 号 | 接点入力 | 端子③~⑤ | OPEN(開)時:音声出力動作 CLOSE(閉)時:音声出力停止 |
| | 電圧入力 | 端子③~④ | Hiレベル(DC4V~DC30V)時:音声出力停止 Lowレベル(≤DC1.5V)時:音声出力動作 |
| | | 端子③~⑤ | Hiレベル(DC4V~DC30V)時:音声出力動作 Lowレベル(≤DC1.5V)時:音声出力停止 |
| 音 声 信 号 | 外部スピーカー約0.4W(8Ω) | | |
| 音 声 合 成 方 式 | 4bitストレートADPCM方式 | | |
| 音 量 調 整 | 調整ボリューム内蔵(最小時:無音声、出荷時:中点) | | |
| メ ッ セ ー ジ 内 容 | B17 ここから入らないでください D05 足元にご注意ください E03 侵入発生110番通報を行います E15 ここは機械警備をしています。すぐに退出してください E21 ワンワンワン(犬の鳴き声) (*上記以外に109種類のメッセージライブラリーがあります) | | |
| 使 用 可 能 周 囲 温 度 | -15℃~+55℃ | | |
| 設 置 場 所 | 屋内または屋外(直接雨水のかからない所) | | |
| 配 線 接 続 | 端子式 | | |
| 質 量 | 露出型:240g 埋込型:320g | | |
| 外 観 | 本体:樹脂(ホワイト) 検知窓:樹脂(ホワイト) | | |
| 外 形 寸 法 図 | AA-9272 | | |

品 名

人感スピーカー

品 番

PV-780



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.