

仕様書

TAKEX

品名	黄色フラッシュ・サイレン付き受信機（4周波切替対応型）
品番	EXR-25YF
電源入力	DC10～30V（極性なし）または AC100V 50/60Hz
消費電流／消費電力	330mA／2.5W
使用周波数帯	426MHz帯 4波（小電力セキュリティシステムの無線設備）
受信可能距離	約100m（見通し距離）
フラッシュ出力	閃光色：黄色（高輝度LED×12個） 点滅周期：警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す 警備へ移行時、約0.2秒1回点灯 解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯 （0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯） メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯
サイレン出力	音 量：警報時、無音～95dB以上（音量ボリュームにより可変） 警備／解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量 鳴動周期：警報時、連続鳴動 警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動（フラッシュに同期） 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動（フラッシュに同期）
警報出力	接点方式：無電圧半導体接点（a接点） 接点動作：警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作 （10秒、30秒、2分、5分）リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、 コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動 接点容量：AC/DC24V・0.25A以下（抵抗負荷）
電源表示灯 （緑色）	通電時：点灯（ただし、警備表示ありの場合警備中は消灯） 送信機電池切れ報知時：点滅（0.1秒点灯、1.2秒消灯） 定期送信異常報知時：点滅（0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯） 停電バックアップ時：点滅（1秒点灯、1秒消灯） 専用非常電源使用時のみ 送信機で電池切れ ＋ ：点滅（両点滅動作を交互表示） 定期送信異常報知時
受信表示灯 （赤色）	受信レベル正常時：点灯（受信時間＋0.5秒間） 受信レベル低下時：点滅（受信時間＋4秒間） 警備時：点灯
送信機登録可能台数	50台
タンパー動作	送信機タンパー：タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作 （コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動） 本体タンパー：本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作
警報メモリー動作	警報動作後の報知動作：約3秒ごとにフラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作：解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作
送信機電池切れ	電源表示灯：点滅（0.1秒点灯・1.2秒消灯）
報知機能	サイレン：20秒ごとに約0.2秒鳴動
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃（結露・氷結なきこと）
配線接続	端子式
設置場所	屋外・屋内（防雨構造 IP43相当）
付帯機能	受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機能 警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能 フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・本体タンパー切替機能 電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能
質量	約470g
外観	樹脂 本体：ホワイト レンズ部：イエロー

品名 黄色フラッシュ・サイレン付き受信機
（4周波切替対応型）

品番
EXR-25YF



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.