

仕様書

品名	音声付非接触カードスイッチ		
品番	ACS-112N		
電源電圧	DC10.5~30V (極性あり)		
消費電流	250mA以下 (DC12V時) 100mA以下 (DC24V時)		
入力	<ul style="list-style-type: none"> ●禁止入力 : 無電圧接点入力 (a 接点) ●ループ入力 : 無電圧接点入力 (a 接点 / b 接点切替式) ●予備灯入力 : 無電圧接点入力 (a 接点) 		
出力	<ul style="list-style-type: none"> ●セット/リセット出力 : 無電圧接点出力 (c 接点) AC/DC30V・0.1A ●電気錠解錠出力 : 無電圧接点出力 (a 接点) AC/DC30V・0.1A ●警報/タンパー出力 : 無電圧接点出力 (b 接点) AC/DC30V・0.1A 		
操作キー	<ul style="list-style-type: none"> ●数字キー (10個) : 0~9 (緑色バックライト表示) ●機能キー (2個) : *, # (緑色バックライト表示、# のみ常時点灯) 		
表示灯		運用モード時	登録モード時
	セット・リセット表示灯 (赤/緑/ (橙) LED)	セット・リセット状態表示	照合方法表示
	ループ表示灯 (赤/緑/ (橙) LED)	ループ状態表示、警報メモリ表示	動作範囲表示
	電気錠解錠出力表示灯 (緑LED)	電気錠解錠出力時点灯	
	予備灯 (緑LED)	他接続機器の状態表示	
	エラー表示灯 (赤LED)	エラー発生時点灯・点滅	
	電源表示灯 (緑LED)	運用モード時点灯	登録モード時点滅
	登録番号表示部 (赤色7セグメントLED×3)	登録番号表示	
対応カード	FeliCaカード/タグ (IDm照合) Mifareカード/タグ (UID照合) I-CODE (ISO/IEC15693規格品カード/タグ (UID照合))		
カード検出距離	20mm以下 (使用カードによる)		
登録数	最大1000件 (1登録につき、カードデータ1枚、ユーザ暗証番号1通り (1~8桁))		
マスター暗証番号	1通り (4~8桁)		
音量	<ul style="list-style-type: none"> ●操作音 ●音声ガイダンス (照合音/エラー音/登録・抹消音/ループチェック異常音) ●警報音 		音量調整可 (無音設定のみ個別)
運用モード	<ul style="list-style-type: none"> ●ラッチモード ●ワンショットモード ●3路リモートスイッチモード 		
付帯機能	<ul style="list-style-type: none"> ●警報メモリ機能 (ラッチモードのみ) ●強制出力機能 (ラッチモード、ワンショットモードのみ) 		
配線接続	端子式		
使用可能周囲温度	-20°C~+60°C (結露・氷結なきこと)		
設置場所	屋内・半屋外壁面 (直接雨のかからない場所)		
質量	埋め込み時 : 約300g 露出時 : 約330g		
外観	樹脂 (ホワイト)		

品名 ACS-112N

品番 音声付非接触カードスイッチ



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.