

仕様書

TAKEX

品名	FeliCa対応カードリーダー	
品番	FC-151	
電源電圧	DC10～15V（極性あり）	
消費電流	350mA MAX	
開始解除出力	無電圧接点 警備時：開 解除時：閉 接点容量：DC24V・0.5A	
電気錠出力	無電圧接点 解錠時：閉（ワンショット出力） 接点容量：DC24V・0.5A ※開始解除出力と選択	
表示灯	警備開始表示灯（赤・青・消灯選択可） 解除表示灯（赤・青・消灯選択可） カード待ち受け表示灯（青）	
音声出力 （調整VR有）	①警備開始時	警備開始します
	②解除時	警備解除しました
	③未登録カード時	このカードは使えません
	④ループ不良セット時	ピッ 戸締まりを確認してください
	⑤カード登録時	〇〇番です
使用カード仕様	FeliCa	
カード最大登録枚数	100枚 ※RXT-750CTIと組み合わせ時 200枚 ※C-850BUSと組み合わせ時	
使用温度範囲	-10℃～+50℃（結露・氷結なきこと）	
設置場所	屋外・屋内（IPX4 防まつ型）	
質量	約300g	
外観	樹脂成型品	

※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です

※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です

品名
FeliCa対応カードリーダー

品番
FC-151



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.