

# カードホルダースイッチ

SA-C1



## 特長

- カードや名刺を入れると、無電圧接点出力します。(c接点)
- 部屋のキーをカードに付けておけば、外出時にカードを取り出すとOFFになり、帰宅時カードを戻すとONになります。
- 1個用スイッチボックスに適合します。
- 生活安心報知システムに組み込んで使用します。
- SAH-2(S)と接続します。
- 出力はc接点です。
- 接点出力は連続型です。
- 付属品：白カード(JISⅡ)

## 仕様

品番	SA-C1
電源電圧	DC12V $\pm$ 10% リード線 赤+、黒-
消費電流	38mA max
接点出力	停電時(緑LED消灯)及び通電カード検出時(緑LED点灯連動) 無電圧c接点 DC30V・0.5A負荷 リード線：黄COM 橙NO 青NC
検出方式	フォトセンサー
使用カード	幅54mm以下、長さ86mm、厚さ3mm以下(JISカード、名刺) *不透明(遮光)のこと
設置場所	屋内
表示灯	カード検出時 緑LED点灯、無電圧c接点出力連動
付属品	JISカード(白色磁気なし)
使用周囲温度	-10℃～+50℃
外觀	樹脂(ミルクイエロー近似的色)
必要開口寸法	W50×H70mm
質量	140g

## 外形寸法図 (単位：mm)

