

# 仕様書

**TAKEX**

品名	ランダムテンキー操作部
品番	ACS-11T
電源電圧	DC24V(DM-110TK より供給)
暗証番号	マスター暗証番号: 1通り(4～8桁) ユーザー暗証番号: 3通り(1～8桁)
表示灯動作	<p>解錠表示灯(緑)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: 電気錠一時解錠中点滅</li> <li>: 電気錠連続解錠、解錠保持および火報解錠中点灯</li> <li>: ユーザー暗証登録・変更・抹消操作中点滅</li> </ul> <p>OK表示灯(青)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: 暗証照合OK時1秒点灯</li> <li>: ユーザー暗証登録・変更・抹消操作中点滅</li> <li>: マスター暗証変更操作中点滅または点灯</li> </ul> <p>NG表示灯(赤)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: 電気錠制御盤が施解錠繰返しモードで電気錠が解錠保持中にテンキー操作した、照合NGとなった、電気錠制御盤が解錠禁止中にテンキー操作した時3秒間点滅</li> <li>: テンキー操作禁止中点灯</li> <li>: マスター暗証変更操作中点滅または点灯</li> </ul> <p>電源表示灯(緑)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: 通電時点灯</li> </ul>
内蔵電子ブザー動作	<ul style="list-style-type: none"> <li>: テンキー操作時「ピッ」音鳴動</li> <li>: 照合OK時、マスター暗証変更入力の各段階、ユーザー暗証登録・変更・抹消完了時「ピー」音鳴動</li> <li>: 電気錠制御盤が施解錠繰返しモードで解錠保持中にテンキー操作した時「ピピ」音鳴動</li> <li>: 照合NG時および操作タイムアウトとなった時「ピピピ」音鳴動</li> <li>: テンキー操作禁止となった時および操作禁止が延長された時10秒間連続「ピー」音鳴動</li> <li>: 電気錠制御盤が解錠禁止中にテンキー操作した時「ピピピピ」音鳴動</li> </ul>
DM-110TK との接続	電源重畳2芯通信式(AEφ0.9-2C) 入退室2台接続時は渡り配線 延べ150m以内
配線接続	コネクタ式
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
使用可能周囲湿度	20%～85%RH以下 (結露・氷結なきこと)
設置場所	屋内
質量	約200g
外観	樹脂(シルバーメタリック塗装)

品名

ランダムテンキー操作部

品番

ACS-11T



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**