

# 仕様書

TAKEX

品名	ID履歴イベントメモリー付コントローラ
品番	C-706
電源入力	AC100V±5% (50/60Hz)
消費電力	50W以下
受付応答速度	300msec以上
入力受付抵抗	1kΩ以下
センサー用電源出力	DC12V (8.5V~14V) 0.8A (カードリーダー用電源含む)
センサー信号入力	・侵入 : 6回線 (a接点/b接点切替式) ・非常 : 1回線 (a接点) ・タンパー : 1回線 (a接点/b接点切替式)
警報出力	・総合出力 (有電圧) DC12V・0.3A ・総合出力 (無電圧) AC125V・3A (c接点) ・個別出力 (無電圧) AC/DC30V・1A (a接点/b接点切替式) (1ch、2ch、3ch、4~6chの代表) ・警備/解除出力 (無電圧) AC/DC30V・1A (c接点)
履歴管理	・履歴容量 : 999件 (MAX) ・履歴内容 : 外出警備・在宅警備・警備解除・各警報・各警報停止 カード登録・カード抹消・各種設定変更 本体カバーオープン ※カード操作があった場合、カード番号をメモリ
音声メッセージ	・外出警備開始 : 「外出警備を始めます」 ・外出警備解除 : 「警備を解除します」 ・在宅警備開始 : 「在宅警備を始めます」 ・在宅警備解除 : 「警備を解除します」 ・ループチェック異常 : 「戸締りを確認してください」
報知音	・侵入、非常、機器異常発生時 警報音 : “ピーポーピーポー” 音量 : 可変式 無音~80dB (前方1mにて) ・外出警備開始時ディレイ中及びセンサーディレイ中の報知音 確認音 : “ピッピッピッ” 音量 : 可変式 (メッセージ音量に連動) ※警備ディレイの残り時間が10秒以下になると、短い間隔となる ・操作確認音 確認音 : “ピッ” 音量 : 可変式 (メッセージ音量に連動)
警備・警報ディレイ時間	5秒~300秒
警報出力時間	1秒~300秒、連続
非常用電源	DC12V0.8Ah (制御弁式鉛蓄電池)
外出用リモコン	専用外部リーダー (2台接続可)
使用可能温度範囲	0℃~+50℃
配線接続	端子式
設置場所	屋内 : 壁掛式
質量	約2,000g (非常用電源含む)
外觀	樹脂 (ホワイト)

品名 ID履歴イベントメモリー付  
コントローラ

品番

C-706



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.