

# 仕様書

**TAKEX**

品名	直流電源装置
品番	BA - 700
電源入力	AC 100V (50 / 60Hz)
消費電力	30W
出力電圧	DC 12V
出力電流	1.5A
表示灯	電源表示灯 (緑色LED) AC動作時: 点灯 停電動作時: 点滅 (周期1秒) 過電流保護動作時: 点滅 (周期0.1秒)
リップル電圧	200mV p - p以下
過放電保護回路	非常用電源の出力電圧低下を検知し出力停止 (AC電源復旧時に自動復旧)
過電流保護回路	出力の過電流を検知し出力停止 (過電流状態を修復後、電源再投入により復旧)
非常用電源	DC 12V 0.8Ah (小形シール鉛蓄電池)
充電方式	定電流充電方式
充電時間	24時間以上 (AC 100V入力時)
停電補償時間	約15分 (1.5A負荷時 / 常温時) 使用環境により異なります。
使用可能周囲温度	-10 ~ +40
配線接続	端子式 (セルフアップ端子)
設置場所	屋内 (壁掛け式)
質量	約1,400g (非常用電源含む)
外観	ABS樹脂 (ホワイト)

**品名**  
**BA - 700****品番**  
**直流電源装置****TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**