

仕様書

TAKEX

品名	シャッターセンサー
品番	SH-M5
検出方式	磁気変調方式
設定距離	3～12cm（センサー～マグネットシート間）
応答速度	1～2s
電源電圧	DC10V～30V（極性なし）
消費電流	38mA以下
警報出力	無電圧リレー接点1c 接点容量：AC/DC30V・0.5A（抵抗負荷）
アラーム表示灯	緑色LED：警戒時点灯
不安定表示灯	赤色LED：磁力感度不安定時点灯
メモリー表示灯	黄色LED：警報後3分間点滅・47分間点灯
使用可能周囲温度	-20℃～+50℃（結露なきこと）
設置場所	屋内：シャッター巻取りケース・鴨居取付
配線接続	M3セルフアップ端子式
質量	約95g
外観	樹脂

品名 シャッターセンサー

品番 SH-M5