

# 仕様書

**TAKEX**

品名	放火監視センサー
品番	FWS—1000
型式	紫外線式 (DC3V, 50mA)
鑑定型式番号	鑑放第20~1号
検知距離	5m (正面でライター炎3cm)
検知タイマー	3段階 (1秒、3秒、6秒)
電源	●単3形アルカリ乾電池2個 (パナソニック (株) LR6×2/3V) …標準付属品 ●専用リチウム電池 (CR17450E—R—2—CM2) 1個 (3V) …オプション
電池寿命	単3形アルカリ乾電池使用時 約2年 専用リチウム電池使用時 約5年
警報表示灯	表示: 赤色LED 警報時: オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎点滅 電池切れ報知時: 約5秒毎に約0.1秒間点灯
警報音 (ブザー)	警報時: オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎断続鳴動 電池切れ報知時: 約5秒毎に約0.1秒間鳴動 音圧: 70dB以上 (センサー正面1mにおいて)
外部出力	接点方式: NPNオープンコレクタ出力 接点定格: DC30V・50mA 接点動作: オフディレイ10秒間連続出力
配線接続	端子式 (セルフアップ端子)
使用可能周囲温度	-10℃~+40℃ (結露、氷結なきこと) (0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)
設置場所	屋内 (天井面、壁面)
質量	約200g (付属電池約50g含む)
外形寸法	φ120×H40 [mm]
外観	樹脂 (ホワイト)
付属品	●タッピングネジ: φ4×25 2本 ●センサーロックネジ: φ3×6 1本 ●専用電池ケース: 単3×2用 1個 ●単3形アルカリ乾電池: LR6 2本
オプション	●専用リチウム電池 [CR17450E—R—2—CM2] ●天井壁付アタッチメント [BCW—401] (可動アタッチメント)

品名 放火監視センサー

品番 FWS—1000



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.