

# 仕様書

Exsight

品名	警報音付き受信ユニット
品番	EXR-3000
電源入力	AC100V (50/60Hz) またはDC10V~18V
消費電力 (消費電流)	13W (700mA)
使用周波数帯	426MHz帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
空中線	λ/4ホイップアンテナ
受信可能距離	約100m (見通し距離)
警報総合出力	接点方式：無電圧接点 AC/DC30V・0.5A (1c接点)
警報個別出力	接点方式：無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点・b接点切替式 (個別) 30回路
異常出力	接点方式：無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点・b接点切替式 (一括) タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路
警戒／解除出力	接点方式：無電圧接点 AC/DC30V・0.5A (1c接点)
警戒／解除入力	1回路／a接点・b接点切替式
電源／受信表示灯	2色LED通電時：緑点灯 (受信時のみ赤点灯)
CH表示灯	赤色LED警報受信時：点灯異常時・メモリー時：点滅 30回路
液晶表示	警報、異常発生時に表示 (メモリー機能有) 登録、消去、点検、確認時など操作時に表示
内蔵ブザー	液晶部操作ボタン操作時：『ピッ』 送信機の電池切れ受信時：『ピッ』 (20秒毎) 点検モード時：『ブッ』 登録エラー時：『ブー』 全て音量固定式
警報音	鳴動音：『ピポピポ』『ピンボン』 音量：0 (無音) ~ 約80dB 鳴動時間：10秒、30秒、60秒、90秒、2分、3分、5分、連続
送信機登録可能台数	60台
本体タンパー	あり
メモリー機能	あり
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃ (結露・氷結なきこと)
配線接続	端子式
取付場所	屋内・壁掛け式
質量	約2200g
外観	樹脂 (ホワイト)

品名  
警報音付き受信ユニット

品番  
EXR-3000

EXSIGHT, INC.