

仕様書

TAKEX

| | |
|----------|---|
| 品名 | 直流電源装置 |
| 品番 | BA-210-24 |
| 電源電圧 | AC100V \pm 10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 85W |
| 出力電圧 | DC24 \sim 26V（ボリュームによる可変式）※停電時：DC19 \sim 25V |
| 出力電流 | 2A |
| 表示灯 | AC入力表示 : 入力時・赤色LED点灯 DC出力表示 : 出力時・緑色LED点灯 停止時・緑色LED消灯 非常用電源表示 : 正常時・緑色LED点灯 充電不足時・緑色LED消灯 |
| リップル電圧 | 200mVp-p以下 |
| 過放電保護回路 | 出力電圧DC19V以下にて出力停止（充電後自動復帰） |
| 過電流保護回路 | ヒューズ（AC用）、電子ブレーカー（DC用） |
| 非常用電源 | DC12V 2.3Ah（小形制御弁式鉛蓄電池）2個直列 |
| 充電方式 | 定電圧充電方式 |
| 充電時間 | 約16時間 |
| 停電補償時間 | 約30分（2A負荷時）※使用環境により異なります |
| 停電警報出力 | 無電圧接点（c接点） DC30V・1A（抵抗負荷） |
| 強制放電 | 強制放電ユニット（BA-24DHU 別売）にてバッテリーの活性化 放電時間 約9時間：無負荷時 |
| 使用可能周囲温度 | 0 $^{\circ}$ C \sim +40 $^{\circ}$ C（結露なきこと） |
| 配線接続 | 端子式（セルフアップ端子） |
| 設置場所 | 屋内：壁掛け式 |
| 質量 | 約5,300g |
| 外観 | メラミン焼き付け塗装（クリーム） 2.5Y9/1 |

品名 直流電源装置

品番 BA-210-24



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.