

仕様書

TAKEX

品名	コントローラ
品番	C-40
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	7W
センサー用電源出力	DC12V・200mA
警備地区	4地区
入力	1CH～4CH (a接点/b接点切替式) 4回線 リモートスイッチ (2路用) 1回線
出力	<p>【総合警報出力①／総合警報出力②】</p> <p>接点：無電圧リレー接点 (a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷 動作：検知信号入力時にリアルタイム出力 (最低出力時間：設定時間による) ※全警備、部分警備 (1CH、2CHのみ) 時動作</p> <p>【総合警報出力③／来客出力】 (機能設定スイッチにより切替)</p> <p>総合警報出力③設定時</p> <p>接点：無電圧リレー接点 (a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷 動作：検知信号入力時にリアルタイム出力 (最低出力時間：設定時間による) ※全警備、部分警備 (1CH、2CHのみ) 時動作</p> <p>【来客出力設定時】</p> <p>接点：無電圧リレー接点 (a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷 動作：検知信号入力時にリアルタイム出力 (最低出力時間：3秒) ※チャイム (1～3CHのみ) 時動作</p>
表示灯	電源表示灯：緑、CH表示灯：赤、 全警備ボタン：赤、部分警備／チャイムボタン：緑
外部操作スイッチ	警報停止 (メモリークリア) ボタン、全警備ボタン、部分警備／チャイムボタン
内部操作スイッチ	音量ボリューム、機能設定スイッチA (8P)、機能設定スイッチB (2P)
報知音	<p>【全警備時】</p> <p>1CH～4CH入力時：“ウーウー” 鳴動時間：リアルタイム鳴動 (最低警報出力設定時間鳴動) 音量：0～約75dB/前方1m ボリュームで可変</p> <p>【部分警備時】</p> <p>1CH、2CH入力時：“ウーウー” ※3CH、4CH入力時は動作なし 鳴動時間：リアルタイム鳴動 (最低警報出力設定時間鳴動) 音量：0～約75dB/前方1m ボリュームで可変</p> <p>【チャイム時】</p> <p>1CH入力時：“ピンポン” 2CH入力時：“ピピピピッ” 3CH入力時：メロディ (エリーゼのために) ※4CH入力時は動作なし 鳴動時間：リアルタイム鳴動 (最低約6秒間) 音量：0～約75dB/前方1m ボリュームで可変</p>
付帯機能	<p>入力切替機能 (a接点/b接点切替)</p> <p>警報出力時間切替機能 (10秒/30秒/60秒/120秒)</p> <p>警備・警報ディレイタイマー切替機能 (なし/30秒/60秒/90秒)</p> <p>部分警備／チャイム動作切替機能</p> <p>リモートスイッチ接続切替機能</p>
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
設置場所	屋内 (壁面取付け)
質量	約390g
外観	樹脂 (ホワイト)

品名 **コントローラ**

品番 **C-40**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.