

仕 様 書

技術資料S-03-145-1

品 名	アクセスコール表示盤
品 番	AC-1RH
電 源 入 力	AC100[V]又はDC10～15[V]
消 費 電 力 / 電 流	9[W] / 500[mA]
接 続 受 信 機	AC-1R 1台
通 信 機 能	合計4ヶ所分、3台まで増設可能。 主盤、副盤の区別はなく受信機AC-1Rは4ヶ所分いずれにも接続可能。
配線材質／配線距離	AC-1RとAC-1RH間 3C2V、1.5D2V max100[m] AC-1RHとAC-1RH間 2芯線 max100[m]
接 点 出 力	個別×15各無電圧1A接点 及び総合×1、無電圧1C接点 (AC/DC30[V]、1[A]以下抵抗負荷)
外 部 供 給 電 源	DC12[V] 100[mA] (AC100[V]供給時)
チャネル表示	7セグメント2連 赤色01～15まで 待機時: — 個別スイッチOFF時: 消灯 受信時: チャネル番号を点滅 (周期: 0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す) 複数受信時: 3秒ごとに表示をスクロール
動作モード切替	保持モード及び3秒モード
リセットスイッチ	複数受信時、その表示しているタイミングで押すと、そのチャネルのみリセットする。 受信後瞬時押すとチャイム音、接点出力、チャネル表示がリセットされる。
チャイム表示 (共 通)	チャイム音 ON/OFF 表示LED(点灯時ON)
チャイム音(共通)	音色: ピンポーン、プルプル2種選択 音量: 大、中、小、無音 4段階切替 チャイム音ON時チャネル表示と連動で鳴動。
アドレススイッチ	4ビットアドレス
入 力 ス イ ッ チ	リセットスイッチと兼用(2秒以上押すと入、切する)
使用可能温度範囲	-10℃～+50℃
外 観	本体: 樹脂(ホワイト)
質 量	900[g]
サ イ ズ	W240×H170×D54[mm]

竹中エンジニアリング(株)