

仕様書

TAKEX

品名	赤外線センサー
品番	PR-1B
検出方式	近赤外線ビーム直接反射方式
警戒距離	1m以内
検知応答時間	遮光時間：0.1秒以上
電源電圧	DC10.5～22V（極性なし）
消費電流	60mA以下
警報出力	接点方式：無電圧リレー接点（c接点） 接点動作：検知時間＋オフディレイ動作（約0.5秒） 接点容量：AC/DC30V・0.5A（抵抗負荷）
警報表示灯	赤色LED：警報出力時点灯
使用可能周囲温度	-20℃～+50℃（結露なきこと）
設置場所	屋内：壁面取付
配線接続	端子式
質量	約75g
外観	樹脂（ホワイト）

品名 赤外線センサー

品番 PR-1B



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.