

仕様書

TAKEX

品名	I D履歴イベントメモリー付コントローラ専用外部リーダー
品番	C - 7 0 6 - R D
電源入力	D C 1 2 V (1 0 ~ 1 5 V)
消費電流	待機時 5 0 m A
音声メッセージ	・外出警備開始・・・・・・・・「外出警備を始めます」 ・外出警備解除・・・・・・・・「警備を解除します」 ・在宅警備解除・・・・・・・・「警備を解除します」 ・ループチェック異常・・・・「戸締りを確認してください」
L E D 表示	・解除表示灯・・・・・・・・赤 L E D ・警備表示灯・・・・・・・・緑 L E D ・発報履歴表示灯・・・・・・橙 L E D
使用可能温度	0 ~ + 5 0
配線接続	端子式
取付場所	屋内外・壁面（防滴型）
外観	塗装（シルバー）仕上、プラスチック製

品名 I D履歴イベントメモリー付コントローラ
専用外部リーダー

品番
C - 7 0 6 - R D



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.